

Lista punktów sterowania

	Opis czujnika / urządzenia	Analog wejście	Analog Wyjście	Cyfrowe wejście	Wejście #	Cyfrowe wyjście	Wyjście #
Obieg grzewczy strefy północnej							
1	Czujnik - Temperatura powietrza w pomieszczeniu na parterze strefy północnej, budynek dolny.	1			IN1 #2		
2	Czujnik -Temperatura powietrza w pomieszczeniu na piętrze strefy północnej, budynek górny.	1			IN2 #2		
3	Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu strefy północnej	1			IN3 #2		
4	Zawór 3 drogowy strefa północna sterowanie 0 -10 V		1		OUT1 #2		
5	Pompa obiegu północnego P-OB-PLN (PM4)				OUT2 #2	1	
	razem	3	1			1	
Obieg grzewczy strefy południowej							
6	Czujnik -Temperatura powietrza w pomieszczeniu na parterze strefy południowej, budynek dolny.	1			IN4 #2		
7	Czujnik -Temperatura powietrza w pomieszczeniu na piętrze strefy południowej, budynek górny.	1			IN5 #2		

8	Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu strefy południowej	1			IN6 #2		
9	Zawór 3 drogowy strefa południowa sterowanie 010 V		1		OUT3 #2		
10	Pompa obiegu południowego P-OB-POL (PM5)				OUT4 #2	1	
	razem	3	1			1	
Obieg grzewczy sali gimnastycznej							
11	Czujnik -Temperatura powietrza w sali gimnastycznej	1			IN2 #2		
12	Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu strefy sali gimnastycznej	1			IN8 #2		
13	Zawór 3 drogowy sala gimnastyczna sterowanie 0 -10 V		1		OUT5 #2		
14	Pompa obiegu P-OB-SG (PM6)				OUT6 #2	1	
	razem	2	1			1	
Obieg główny kotłów							
15	Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu kotłów	1			IN1 #1		
16	Czujnik temperatury wody powrotnej obiegu kotłów	1			IN2 #1		

17	Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego	1			IN3 #1		
18	Pompa obiegu kotłów P-OB-K (PM1)				OUT1 #1	1	
19	Moduł sterujący kaskadą kotłów Wolf KM wyjście 0-10V		1		OUT2 #1		
	razem	7				1	
System ciepłej wody użytkowej							
20	Pompa cyrkulacyjna (PM2)					1	
	razem					1	
Obieg ogrzewany wymiennika							
21	Temperatura wlotowa do wymiennika	1			IN4 #1		
22	Temperatura wylotowa z wymiennika	1			IN5 #1		
23	Pompa Obiegowa Obiegu Wymiennika (PM3)				OUT4 #1	1	
Alarmy							
24	Kocioł nr 1 Alarm	1			IN6 #1		
25	Kocioł nr 2 Alarm	1			IN7 #1		

26	Kocioł nr 3 Alarm	1			IN8 #1		
27	Kontrolka Sygnalizacyjna (Alarm K1)				OUT5 #1	1	
28	Kontrolka Sygnalizacyjna (Alarm K2)				OUT6 #1	1	
29	Kontrolka Sygnalizacyjna (Alarm K3)				OUT7 #1	1	
	Kontrolka Sygnalizacyjno / dźwiękowa (Alarm Kotłów)				OUT8 #1	1	